

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Amplificadores de Vivenda Série HQ



### Amplificadores de vivenda TV e TV c/Retorno

#### Aplicação

Indicado para instalações individuais de TV Terrestre onde seja necessário amplificar o sinal de forma a distribuí-lo pelas diversas tomadas.

#### Características

- Amplificadores de vivenda de 2 saídas
- Ganho Ajustável
- Banda de Retorno passiva 5~65MHz, compatibilidade com operadores de CATV (somente modelo 290416)
- Amplificação separada com ajustes independentes em VHF e UHF somente modelo 290669)
- Fonte de alimentação integrada
- Blindagem metálica
- Excelente qualidade

Amp Vivenda	(TV + Ret) 2 Out-HQ	(TV ) 2 Out-HQ
Código	290416	290669
Nº de saídas	2	2
Gama de Frequências	87~862 MHz 5~65MHz (canal de retorno)	47~400 MHz 470~862 MHz
Ganho	16dB@87MHz 20dB@862MHz	22 dB
Ajuste de Ganho	0~16 dB	VHF: 0~15 dB Ajustável UHF: 0~12 dB Ajustável
Nível de Saída (máx.) (IMD3=60dB máx.(DIN45004B)	106dB $\mu$ V	105dB $\mu$ V*
Nível de Saída (máx.) (IMD2=60dB máx.(EN50083-3)	95dB $\mu$ V	95dB $\mu$ V
Perdas por retorno	>10dB	>10dB
Figura de Ruído	<7dB	<7dB
Conectores	F - Fêmea	F - Fêmea
Consumo	230V/50Hz/3VA	230V/50Hz/3VA
Temperatura de func.	-20°C~+50°C	-20°C~+50°C
Dimensões	78x118x47 mm	78x118x47 mm

\* Uma só saída em uso